

## Vásárlói tájékoztató ALPPIR profilba építhető mozgásérzékelős kapcsoló

Forgalmazó: FOREST HUNGARY Kft.  
8900 Zalaegerszeg, Hock János u. 90/A.  
Tel.: 92/507-800 • Fax: 92/507-890  
www.foresteu.com • info@foresteu.com


Az ALPPIR profilba építhető mozgásérzékelős kapcsoló, a szenzor hatótávolságán belüli mozgásra felkapcsolja az általa vezérelt LED szalagot, amennyiben az érzékelési távolságon belül nem történik további mozgás, úgy a kapcsoló kb. 25 másodpercmúlva lekapcsolja a világítást.

### Beüzemelési útmutató:

1. A kapcsolót a transzformátor és a fogyasztó közé kell beépíteni úgy, hogy a 12V vezeték blankolt végeit forassza a kapcsoló "12V" –pozitív; "GND" –negatív csatlakozási pontjaihoz.
2. a LED szalagot forassza a kapcsolón "L+" és "L-" csatlakozási pontjaira.  
**(Forrasztásnál ügyeljen a megfelelő polaritásra +/+ ill. -/-)**
3. Illeszze a kapcsolót az alumínium profilba, és rögzítse a kapcsoló hátoldalán lévő kétoldali ragasztóval!
4. Jelölje meg a profil borításán az érzékelő helyét, majd készítse el a szükséges 10 mm-es furatot, hiszen a szenzornak át kell érnie a burkolaton. Helyezze fel az alumínium profil opál borítását.

### Tехnikai adatok

Bemeneti feszültség ..... 12V DC  
Maximális terhelés..... 1,5 A  
Maximális LED kapacitás ..... 18 W  
IP védettség ..... IP20



### Figyelem!

A termék szerelését csak jogosult szakember végezheti.

Termékeink lakossági felhasználásra készültek, egyéb esetben kérjük, érdeklődjön kollégáinknál!

A [www.foresteu.com](http://www.foresteu.com) címen elérhető honlapunkon mindig megtalálhatja aktuális vásárlói tájékoztatóinkat, szerelési útmutatóinkat, szórólapjainkat, rendelőlappjainkat és szerelési filmjeinket. A vásárlói tájékoztatóban foglaltakat kérjük, a termékek beszereléskor mindig vegye figyelembe és adja át a végfelhasználónak is!